

Источники питания
36W/36V/1A, 72W/36V/2A, 108W/36V/3A

ПАСПОРТ



<http://www.twist.ua>

1. Назначение

Источники питания **36W/36V/1A, 72W/36V/2A, 108W/36V/3A** предназначены для питания различных устройств, используемых в видеонаблюдении, работающих в долговременном режиме.

2. Особенности

Защита от перегрузки по выходу, короткого замыкания по выходу, перегрева

Светодиодная индикация режима работы

Разъем питания по выходу, внутренний диаметр: (2.1-2.5) мм ("+" в центре)

3. Технические характеристики

		36W/36V/1A	72W/36V/2A	108W/36V/3A
Выход	Выходное напряжение постоянного тока	36 В	36 В	36 В
	Номинальный ток нагрузки	1 А	2 А	3 А
	Время установки выходного напряжения, не более	1.5 с		
	КПД	>80%		
Вход	Входное напряжение переменного тока	(100~240) В		
	Частота питающей сети	(50-60) Гц		
Защита	От перегрева	есть		
	От перегрузки по току на выходе (мигает индикатор)	> 2 А	> 4 А	> 6 А
	От короткого замыкания на выходе (индикатор не горит)	есть		
	Восстановление рабочего режима после срабатывания защиты	есть		
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0+50°C		
	Относительная влажность воздуха	< 90%		
Разное	Габаритные размеры (без учета кабеля), не более	126x57x32 мм	135x57x40	
	Вес	215 г	350г	

4. Монтаж и эксплуатация

Источник питания устанавливается внутри помещения. Для наружной установки требуется герметизирующий корпус. При подаче питания загорается светодиод на корпусе.

ВНИМАНИЕ!

Для увеличения срока службы источника питания соблюдайте температурный режим, указанный в технических характеристиках. При превышении верхнего температурного предела возможно срабатывание защиты.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок – двенадцать месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену комплекта в случае отказа в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.


Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;


Комплект поставки

1. Источник питания


36W/36V/1A



72W/36V/2A



108W/36V/3A



2. Провод питания для подключения в сеть 220В

Дата выпуска _____

М.П.

ООО "ТВИСТ+"

Представитель ОТК _____ Паращенко П.В.

М.П.

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____