

Код: DS-PR1-WE

БЕСПРОВОДНОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ AX PRO **DS-PR1-WE** Hikvision

Беспроводной ретранслятор обеспечивает двустороннюю связь на частоте 868 MHz. DS-PR1-WE позволяет на усиления сигнала и увеличение рабочего диапазона беспроводных устройств Hikvision AX PRO.



Поддерживает:	HIKVISION AX PRO
Полоса частот:	868 MHz
Входы:	—
Выходы:	—
Дальность передачи беспроводной трансляции:	1600 m (открытое пространство)
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• Двухсторонняя связь• Шифрование данных AES-128• Автоматическое интеллектуальное сопряжение• Поиск и подключение (автоматическое сопряжение) к 8 извещателям с камерой• Соответствие протоколу Tri-X/Cam-X• Защиту от изменений (обнаружение снятия с основы и открытия корпуса)• Светодиодная индикация• Простая и легкая установка
Питание:	100 V ... 240 V AC
Расход потребления энергии:	max. 200 mA
Аварийное питание:	встроенный аккумулятор
Время автономной работы:	≤ 35 h



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Корпус:	Пластик
Цвет:	Белый
Рабочая температура:	-10 °C ... 55 °C
Вес:	0.37 kg
Размеры:	150 x 150 x 25 mm
Производитель/ Марка:	Hikvision
SAP Code:	302401748
Гарантия:	2 года