

KRF-SAVR600VA/600W-12V
KRF-SAVR1000VA/1kW-12V
KRF-SAVR1500VA/1.5kW-24V



Пристрій і його призначення

- Інвертор із чистою синусоїдальною хвилею
- Коефіцієнт вихідної потужності 1
- Вибір високої потужності зарядного струму
- Широкий діапазон входу DC
- Вибір діапазону вхідної напруги для побутової техніки та персональних комп'ютерів
- Вхідна потужність сумісного генератора
- Автоматично вмикається після відновлення електромережі
- Захист від перевантаження та короткого замикання
- Конструкція розумного зарядного пристрою для оптимізації продуктивності та життєвого циклу батареї
- Функція холодного запуску

2. Технічні характеристики

Модель	KRF-SAVR600VA /600W-12V	KRF-SAVR1000VA /1kW-12V	KRF-SAVR1500VA /1.5kW-24V
Номинальна ємність	600BA/600Вт	1000BA/1000Вт	1500BA/1500Вт
Формат входу	L+N+PE		
Номинальна вхідна напруга	220/230/240 В AC		
Діапазон напруги	L+N+PE		
Частотий діапазон	50Гц/60Гц(Автоматично)		
Вихід			
Формат виходу	L+N+PE		
Номинальна вихідна напруга	220 ± 5%		
Частота виходу	50/60Гц±0.1%		
Форма хвилі	Чиста синусоїда		
Час передачі	≤ 10мс		
Пікова потужність	1200BA	2000BA	3000BA
Ємність перевантаження (режим батареї)	① НАВАНТАЖЕННЯ <100% ± 50 Вт, вихід нормальний ② НАВАНТАЖЕННЯ >100% ± 50 Вт, вихід вимикається через 55 с ③ НАВАНТАЖЕННЯ коротке замикання, вихід негайно вимикається		
Пікове навантаження	>91%	>91%	>93%
Батарея			
Номинальна напруга	12.8 В DC	12.8 В DC	12.8 В DC
Напруга заряджання	14.4 В DC	14.4 В DC	28.8 В DC
Максимальний струм заряду	20 А		
Умови навколишнього середовища			
Робоча температура	0-40°C		
Робоча вологість	20%-95% (без конденсату)		
Температура зберігання	-15-60°C		
Висота над рівнем моря	2000м		
Шум	≤ 40 дБ		
Фізичні характеристики			
Ш×Г×В(мм)	317×230×105		
Вага (орієнтовна)	2.95 кг	3.7 кг	3.85 кг