

АС-425IP

Сетевой контроллер
управления доступом
2/4 точки прохода



Сетевой контроллер доступа АС-425IP рассчитан на обслуживание одной/двух дверей и является основой систем безопасности среднего масштаба, которые насчитывают до 30,000 пользователей и 8184 дверей. Надежное качество Rosslare, гибкое и простое в использовании программное обеспечение AxTraxNG, идеальное модульное и расширяемое решение для коммерческих и гражданских потребностей. Контроллер обеспечивает взаимодействие со всем спектром бесконтактных RFID, PIN, PIN и PROX, Smartcard и биометрических считывателей, с разграничением RFID полномочий.

Общее описание

Контроллер АС-425IP подходит для создания решений рассчитанных до 30,000 пользователей и 8184 дверей, что позволяет легко обеспечить нужды растущего предприятия.

Каждый блок управления доступом АС-425IP поддерживает 4 считывателя (Вход/Выход) различных форматов, включая стандартный Wiegand 26-бит. Инсталляция может также предусматривать по одному считывателю на 4 двери.

АС-425IP должен устанавливаться в закрывающемся металлическом боксе совместно с преобразователем, бесперебойным блоком питания / зарядным устройством, платой управления, АКБ.

Основные возможности

- 20000 событий, FIFO, журнала событий, автономный режим
- Подключение расширителя MD-IO84 IO, дополнительно 8 входов, 4 реле
- Расширитель MD-D04 на 2/4-двери, 4 считывателя, 4 входа, 4 реле
- Встроенные часы сохраняют настройки времени до 2-х недель без электропитания, если нет батарей для замены

- Поддержка TCP / IP
- Панель поддерживает как 1-дверную (Вход/Выход) так и 2-дверную (Вход/Выход, Вход/Вход и Выход/Выход) конфигурации
- Функция обнаружения повреждения кабеля к считывателям, терпимая кнопка для обнаружения несанкционированного вскрытия корпуса
- Поддержка датчика состояния двери

AxTraxNG Клиент - серверное программное обеспечение

- Работает с базой данных MS SQL
- Каждая подсеть блоков управления доступом, состоящая из 32 блоков, может быть подключена к ПК под управлением программного сервера AxTraxNG™
- Позволяет управлять пользовательскими данными, фото с настраиваемыми полями, правами доступа, временем открытия, а также режимами дверей из единого центра управления.
- Формирует отчеты из полученных данных, таких как время входа и выход, а также по типу тревожных событий с фильтрами для пользователя (ей), месту и времени
- Доступный большой выбор языков

Характеристики

Электрические параметры

■ Блок питания	12 В, постоянный ток
■ Максимальный ток	Выход панели: вход тока ограничен 2 А Блокировка выхода: 3 А
■ Реле	4 полностью программируемых реле на 5А, НР и НЗ релейные выходы, 4 дополнительно через расширители MD-D04, MD-IO84
■ Аккумулятор	Рекомендуется 12В свинцово-кислотный на 7 Ач

Характеристики работы

■ Пользователи	30,000
■ Журнал событий	20,000 событий
■ Вход	4-входа сухой контакт: двойной резистор, высокий-импеданс + 8 входов опционально с расширителем MD-IO84 или 4 входа опционально с расширителем MD-D04
■ Считыватели	4 считывателя Wiegand 26/32/34/37/40 бит
■ Связь в сети	Интегрированный TCP/IP, RS-485
■ Размер сети	32 единицы в подсети, 1023 подсети (макс. 8124 дверей с расширителем MD-D04) используя ПО AxTraxNG™
■ Аудио/визуальный контроль	Возможность подключения зуммера (тревога, звонок, сигнал)
■ Временные зоны и группы	128 временных зон, 64 праздников, 30000 участников в группе
■ Специальные возможности	Блокировка, задержка для первого посетителя, автоматическая блокировка, планирование действия выходов, 4 программируемых кода места, расширенное время разблокировки, управление парковкой
■ Режимы безопасности	Нормальный, защищенный
■ Обновление прошивки	Локальное / Удаленное, через ПО AxTraxNG

Условия эксплуатации

■ Рабочая температура	От 0°C до 49°C
■ Допустимая влажность	От 0 до 85% без конденсации

Физические характеристики

■ Размеры платы	334 x 264 мм (13.2 x 10.4 in.)
■ Вес	380 г (13.4 oz)

Компоненты системы

AC-425 совместим с ассортиментом продуктов Rosslare, включая разнообразные считыватели и аксессуары; возможно подключения расширителя к AC-425IP: MD-IO84 или MD-D04.

Гарантия

2 года

Информация об ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products производит продукты безопасности высокого качества и продает по всему миру через своих партнеров. С 1980 года Rosslare предлагает высококачественные системы контроля доступа. С Rosslare вы получаете лучшее в мире изделия высочайшего класса по конструкции и дизайну; профессиональное обслуживание клиентов по всему земному шару; Обширный ассортимент продукции предлагает гораздо больше, чем решения для контроля доступа и системы управления охраной; мы также предлагаем прикладное программное обеспечение – такое, как распознавание номерных знаков, ПО для учета времени и посещаемости, ПО интеграции с видеорегистраторами, сигнализациями. Авторизованный дилер в Украине компания SECUR.

Windows® зарегистрированная марка Microsoft Corporation

