




Продуктова лінійка Superior

Button S Jeweller

Бездротова розумна кнопка.



Що нового

Baseline Button Jeweller	Superior Button S Jeweller
Стан батареї оновлюється після кожного натискання	Стан батареї оновлюється автоматично раз на добу
Доступний для всіх PRO	Доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з **продуктової лінійки Superior**. Продукти Superior – це вдосконалені версії бездротових пристроїв Jeweller. Лінійка Superior розроблена спеціально для проектів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та налаштовувати продукти Superior.

Режими роботи

Button підтримує 3 режими: **тривожна кнопка, керування пристроями автоматизації, глушіння синхронної тривоги пожежних датчиків**. Режим роботи налаштовує PRO чи користувач з правами адміністратора в застосунках Ajax.

Типи подій

Button підтримує 8 типів подій: **вторгнення, пожежа, невідкладна допомога, тривожна кнопка, газ, несправність, затоплення, інформаційний**. Тип події налаштовує PRO чи користувач з правами адміністратора в застосунках Ajax.

Захист від випадкової активації тривоги: подвійне або тривале натискання



Jeweller


технологія зв'язку

- До 1300 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування та автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою



Висока автономність

- До 5 років роботи
- Попередньо встановлена батарея
- Попередження про низький заряд
- Контроль стану батареї



Швидкий монтаж та налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування у застосунках
- Можна носити на зап'ясті, повісити на шию, почепити на зв'язку ключів
- Тримач Holder для кріплення на поверхні (продається окремо)



Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Відповідність стандартам EN 50131-3 (Grade 2) INCERT (незабаром) SSF (незабаром) NFA2P (незабаром)	Сумісність Хаби Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX, ReX 2	Зв'язок з хабом Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку Jeweller до 1300 м За відсутності перешкод.	Живлення Елемент живлення 1 батарея CR2032 Попередньо встановлена. Строк автономної роботи до 5 років Виробник Renata
Встановлення Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP55	Корпус Колір білий чорний Розміри 47 × 35 × 13 мм Вага 16 г	Комплектація Button S Jeweller 1 батарея CR2032 (попередньо встановлена) Двостороння клейка стрічка Коротка інструкція	



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/button-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems